

Opis produktu

CT8-V/1200

CT8-V/1200 Current transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	CT8-V/1200
Kod zamówieniowy	2CSG631200R1101
Numer EAN	8012542609209
Opis katalogowy	CT8-V/1200 Current transformer
Opis	CT8-V/1200 is used to transform primary currents to $..5A$ secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne

Użycie kabla	Cable and Vertical bar
Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	1200 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	5 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Pozorna moc wyjściowa	10 V·A

Straty mocy	16 W
Podłączenie wyjścia wtórnego	Plug-in connection
Dokładność	±0,5%
Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Typ montażu	Through Primary
Przekrój przewodu	2 x 35 mm
Przekrój	3 x 80 x 5 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP30
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CSC445004K0201
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	109 mm
Wysokość netto	26.5 mm
Głębokość / długość netto	41 mm
Masa netto	0.66 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.7 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5700
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	9AKK107046A0430
---------------------------	-----------------

techniczna

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	T

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

