

Opis produktu

CT12/2500

CT12/2500 Current transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	CT12/2500
Kod zamówieniowy	2CSG721240R1101
Numer EAN	8012542608400
Opis katalogowy	CT12/2500 Current transformer
Opis	CT12/2500 is used to transform primary currents to $\dots/5A$ secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne

Użycie kabla	Cable and Horizontal bar
Prąd znamionowy	2500 A
Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	2500 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	5 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz

Pozorna moc wyjściowa	2 V·A
Straty mocy	40 W
Podłączenie wyjścia wtórnego	Plug-in connection
Dokładność	±0,5%
Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Typ montażu	Through Primary
Przekrój przewodu	2 x 50 mm
Przekrój	125 x 50 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP30
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CSC445004K0201
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	180 mm
Wysokość netto	26.5 mm
Głębokość / długość netto	68.5 mm
Masa netto	1.9 kg
Średnica otworu	18 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.994 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5700
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	T

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers	

