

Opis produktu

SNT 1/400

SNT 1/400 Shunt for DC current



Ogólne informacje

Typ produktu	SNT 1/400
Kod zamówieniowy	2CSM100160R1121
Numer EAN	8012542049104
Opis katalogowy	SNT 1/400 Shunt for DC current
Opis	SNT have 60 mV and 150 mV voltage and must be used with a maximum load of 0.25 Ω in combination with measurement instruments in d.c. The included two-pole cable is 1 m long with a section of 1.4 sqmm , equal to a resistance of 0.026 Ω .

Dane techniczne

Prąd znamionowy	400 A
Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	400 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	5 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Pozorna moc wyjściowa	5 V·A
Podłączenie wyjścia	Screw connection

wtórnego

Dokładność $\pm 0,5\%$ (from 10 to 30 °C)

Rodzaj pomiaru Through-feed current converter

Ilość wejść Primary 1

Normy środowiskowe

Status RoHS Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dane RoHS 2CSC445010K0201

Informacje środowiskowe See RoHS Information

Szablon raportowania 9AKK108468A3363
CMRT

Wymiary

Szerokość netto 0.110 m

Wysokość netto 0.035 m

Głębokość / długość netto 0.150 m

Masa netto 1.900 kg

Średnica otworu 50 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie box 1 sztuka

Waga opakowania brutto 1.9 kg
(poziom 1)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE 9AKK106713A5714

Installation

Instrukcje i podręczniki No document needed

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna 9AKK107046A0430

Klasyfikacje

ETIM 8 EC002048 - Current transformer

ETIM 9 EC002048 - Current transformer

Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	T

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

