



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 00, 1-bieg. 160 A 690 V (1000 V) z zaciskiem ramowym 50 mm² do zatrzaskiwania na szynie zatrzaskowej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH
wykonanie gwintu nakrętki śruby	M8
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M8
wykonanie produktu	NH – element bazowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	inne
kategoria użytkowania	Bez
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy AC	690 V
• przy DC	440 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)	
• przy AC wartość znamionowa	120 kA
• przy DC wartość znamionowa	25 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na listwie zaciskowej	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	16 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączu wtykowym	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	50 mm ²
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	14 N·m
• wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk ramowy
• wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	zacisk ramowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	117 mm
szerokość	39 mm
głębokość	61 mm
rodzaj montażu	Zabudowa szeregową
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie
masa netto	129 g

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping	other	
 EG-Konf.		Confirmation	Special Test Certificate	 DNV	Miscellaneous
other		Environment			
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations			

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3053>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3053>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3053

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

