

NH1/WT-1 gF 100A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004139117
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	gF
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	110
Straty mocy Pd (W)	16
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	65.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	7.300
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	100
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	110
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	