

NH1 gF 40A/500V G



Specyfikacje

Numer katalogowy	004139126
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	NH-G
Wielkość	NH1
Charakterystyka	gF
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	110
Straty mocy Pd (W)	7,8
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	7.700
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	525
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	40
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	110
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	