



LNH40800SM

Wkładka bezp. nożowa NH4 podst.śrub.wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 800A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH4
---------------------------------	-----

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	62 W
--	------

Wymiary

Wysokość	200 mm
----------	--------

Szerokość	100 mm
-----------	--------

Głębokość	119 mm
-----------	--------