



LNH000035M6A

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 35A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalań	aM
--------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH000
---------------------------------	-------

Charakterystyka bezpiecznika	aM
------------------------------	----

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	35 A
-----------------	------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamio- nowego	1,80 W
---	--------

Wymiary

Wysokość	79 mm
----------	-------

Szerokość	21 mm
-----------	-------

Głębokość	51 mm
-----------	-------