



LNH20144M4T

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 144A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gTr
----------------------------	-----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH2
Charakterystyka bezpiecznika	gTr

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	144 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1	100 kA
---	--------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,20 W
--	---------

Wymiary

Wysokość	150 mm
Szerokość	42 mm
Głębokość	62 mm