




29531606

## **B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Napięcie**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 230 V |
|---------------------|-------|

#### **Moc**

|                |     |
|----------------|-----|
| Moc zużyta w W | 1 W |
|----------------|-----|

#### **Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### **Oświetlenie**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Typ źródła światła | LED |
|--------------------|-----|

#### **Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Kod RAL                 | 7021                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### **Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 70 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 50 mm |

#### **Rodzaj połączenia**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Przekrój przewodu | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

#### **Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### **Dodatkowe informacje**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Oświetlenie       | Kolor oświetlenia biały zimny                  |
| Oznaczenie        | Folie z nadrukowanymi symbolami, do zakładania |
| Nadruk            | Bez nadruku                                    |
| Systemy powiązane | Berker B.x                                     |