




85121100

one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Tak
------------------------------------	-----

Oświetlenie

Zasilanie lampy LED	250 W
---------------------	-------

Lampy LED 230V z możliwością ściemniania 5 - 70 W

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

ściemniacz krawędzi przedniej	Tak
-------------------------------	-----

ściemniacz krawędzi tylnej	Tak
----------------------------	-----

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,30 W
--------------------------------------	--------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
------------------------------	-------

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)
--------------------	--

Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
---------------------	--

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-------------	---

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------