



LF525G

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm gG 25A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	22 x 58

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,30 W
--	--------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	690 - 690 V

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	C
----------------------------	---