

# Adaptér 32A, 1 regulowana szyna, 54x200, AWG 10 (6 mm<sup>2</sup>)

## NUMER KATALOGOWY

**32441**

Adapter do szyn z jedną szyną montażową, fabrycznie wyposażony w kable 6 mm<sup>2</sup>.

## NORMY BRANŻOWE

Busbar adapter 32A, with cables

UL

CSA

GL

## FUNKCJE

Opis: Adapter do szyn 32 A. Z regulowanymi szynami montażowymi. Z kablami 6 mm<sup>2</sup>.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Prąd znamionowy: 32 A.

Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 1.5 W.

Bieguny: 3 polowe.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 200mm

Szerokość: 54mm

Głębokość: 63mm

Materiał: Plastik; Stal miękka

Zakończ: Posyty

Kolor: Czarny; Jasnoszary

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.