

EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania



1335117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, Akcesoria, z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim, Wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Pojedyncze żyły, długość: 1 m, Montaż wtykowy

Opis produktu

Przewody z jednej strony zakończone konektorem płaskim żeńskim do podłączenia w gnieździe stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), do instalacji na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)

Korzyści

- Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury
- Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki kablom wtykowym
- Na zamówienie z indywidualnym logo – z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
- Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1335117
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151635411
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	330 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	330 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania



1335117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335117>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	Wyłącznie do podłączania do gniazd do montażu na stacji ładowania generacji 2 firmy Phoenix Contact
Wykonanie	Akcesoria
Wypożenie	z jednej strony z konektorem płaskim żeńskim
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Parametry elektryczne

Informacja na temat rodzaju przyłącza	Przyłącze wtykowe, odłączane
Rodzaj prądu ładowania	AC 3-fazowy
Klasa mocy ładowania	22 kW
Moc ładowania	26,6 kW
Prąd ładowania	32 A

Zestaw mocy

Liczba	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Napięcie znamionowe	480 V AC
Prąd znamionowy	32 A AC

Zestaw sygnałowy

Liczba	2 (CP, PP)
Napięcie znamionowe	30 V AC
Prąd znamionowy	2 A

Dane materiału

Materiał (Powierzchnia styku)	Srebrny
-------------------------------	---------

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły
Budowa przewodu	5 x 6,0 mm ² + 2 x 0,5 mm ²

Pojedyncze przewody AC

Długość przewodów	1 m
Budowa przewodu	5 x 6,0 mm ²

Pojedyncze przewody komunikacji

Długość przewodów	1 m
Budowa przewodu	2 x 0,5 mm ²

EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania



1335117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335117>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	< 3
-----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Zestaw kabli	Montaż wtykowy
-----------------------------	----------------

EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania



1335117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania



1335117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335117>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl